

Y-128E

Receptor fix cu indicare luminoasa si sonora

Imagine



Y-128E
Receptor fix cu indicare luminoasa/
sonora si ceas
FISA TEHNICIA


Descriere

Y-128E este un receptor fix cu indicare luminoasa/ sonora si ceas, cu o capacitate de 256 de statii de apel si o coada de asteptare de 10 apeluri. Nivelul volumului este ajustabil, iar tonurile de apel sunt selectabile. Afiseaza ultimele 3 apeluri concomitent si mentine un istoric al ultimelor 10 apeluri. LED-urile luminoase permit citirea numarului afisat pe ecran de la o distanta de aproximativ 40 de metri in spatii inchise.

Specificatii tehnice


| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| • Tip | Afisaj apel, ceas |
| • Tip ecran | LED, 9 caractere alfanumerice |
| • Nr. statii de apel | 256 |
| • Istoric apeluri | 10 |
| • Apeluri afisate simultan | 3 |
| • Programare | Taste |
| • Alerte | Volum reglabil |
| • Putere audio | 1 W |
| • Grad de protectie IP | IP33 |
| • Frecventa | 433 MHz |
| • Modulatie: | ASK |
| • Sensibilitate | 106 dB |
| • Material | Metal, ABS |
| • Tensiune de alimentare | 12 Vcc / 2000 mA |
| • Consum | 600 mA |
| • Temperatura | -10°C ~ +55 °C |
| • Dimensiuni | 550(L) x 158(H) x 40(A) mm |
| • Masa bruta: | 2.28 kg |

Parti si functii



Vedere din stanga

- 1 - Alimentare
- 2 - Iesire audio
- 3 - Difuzor
- 4- Buton Function
- 5 - Buton Select



Vedere din dreapta

- 6 - Buton Adjust
- 7 - Buton Confirm
- 8 - Ajustare volum
- 9 - Antena

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

