

L-FS2-WR

Buton de panica wireless, cu tehnologia LoRa

Imagine



Descriere

L-FS2-WR este un buton de panica wireless, cu tehnologia LoRa. Este folosit in sistemele de apel wireless, cu functie de apelare si anulare. Butonul de apelare pozitionat central, de dimensiuni mai mari, are functia SOS (apelare in caz de urgenta), iar cel de dimensiuni mai reduse are functia CANCEL (anulare). Butonul se poate conecta doar cu alte echipamente ce functioneaza pe tehnologia LoRa.

Caracteristici

- Rezistent la apa si condens
- Distanța de transmisie parcurge aproximativ 3 etaje
- Durata de viata lunga a bateriei (aprox. 3000 de apasari)
- Montare aplicata pe perete

Specificatii

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Alimentare: | 12Vcc (baterie tip 23A) |
| • Consum: | <35mA (in actionare) |
| • Frecventa: | 433.92 MHz |
| • Distanța de transmitere: | 1000m (in camp deschis) |
| • Gradul de protectie: | IP56 |
| • Material: | ABS |
| • Putere de emisie: | <30mW |
| • Modulatie: | ASK |
| • Masa bruta: | 0.2kg |
| • Dimensiuni statie apel: | 106(H)x86(l)x21(A) mm |

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

