

L-FS2-WR-H

Buton de panica wireless cu tehnologia LoRa, cu cablu spiralat si buton de apelare la mana

Imagine



Descriere

L-FS2-WR-H este un buton de panica wireless cu tehnologia LoRa, cu cablu spiralat si buton de apelare la mana. Este folosit in sistemele de apel wireless, cu functie de apelare si anulare. Butonul de apelare pozitionat central si de dimensiuni mai mari are functia SOS (apelare in caz de urgenta), iar cel de dimensiuni mai reduse functia CANCEL (anulare).

Statia de apelare are prevazut un buton de apelare suplimentar cu cablu spiralat, pentru apelare la mana. Butonul se poate conecta doar cu alte echipamente ce functioneaza pe tehnologia LoRa.

Caracteristici

- Rezistent la apa si condens
- Distanța de transmisie mare (aprox. 1000m)
- Durata de viata lunga a bateriei (aprox. 3000 de apasari)
- Montare aplicata pe perete
- Suport pentru butonul de mana inclus

Specificatii

• Alimentare:	12Vcc (baterie tip
• Consum:	23A) <35mA (in
• Frecventa:	actionare) 433.92 MHz
• Distanța de transmitere:	1000m (camp
• Material:	deschis) ABS
• Putere de emisie:	<30mW
• Modulatie:	ASK
• Masa bruta:	0.2kg
• Lungime maxima cablu buton:	1m
• Dimensiuni statie apel:	106(H)x86(l)x
Dimensiuni buton apel la mana:	21(A)mm
	95(H)x50(l)x20(A)mm

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

